


8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБКИ С НЕСКОЛЬКИМИ БАЗАМИ

Вы можете назначить трубку одновременно нескольким базам (до 4).

Для этого вы должны предварительно назначить трубку каждой базе, которую вы хотите использовать.

Для каждой базы **first** можно зарегистрировать до 5 трубок.



* Автоматический режим

Если вы выбираете автоматический режим, выбор базы будет выполняться автоматически. Тубка будет выходить на линию той базы, которая обеспечивает самый лучший прием.

9. ИНФОРМАЦИЯ

9.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Радиус действия на открытом воздухе	300 м *
Радиус действия в помещении	50 м *
Время работы без подзарядки (средние значения)	6 часов в режиме разговора ** 60 часов в режиме ожидания **
Количество трубок	Несколько недель в режиме экономного использования ** До 5
Связь между трубками	Да
Масса трубки	135 г
Сетевой адаптер	Вход : 230 В переменного тока, 50 Гц Выход : 9 В постоянного тока, 300 мА/100 мА
Аккумуляторные батареи	1.2 В/300 металл-гидридные/Ni-Cd, размер AAA
Рабочие температуры	От 0 до 40 °C

* это значение может меняться в зависимости от условий окружающей среды

** зависит от исходной зарядки аккумуляторов

! Используйте только такой сетевой адаптер и такие аккумуляторы, которые указаны в руководстве по эксплуатации и которые поставляются вместе с вашим телефонным аппаратом **first**.

! Не пользуйтесь неподзаряжаемыми элементами питания (батареями).