

东莞市步步高视听电子有限公司

DL373S(RU)生产方案

产品实现-->外销工程技术文件

发文单位：影碟机分厂工程部
发文日期：2004-03-12
版本号：1.0

审批状态：公布
当前审批人：.
保存期限：一年

文件编号：20040312184
版本状态：有效

机型：DL373S(RU)

出口国家/地区：俄罗斯

有效时限 / 有效批量：/

正文：

规格及功能简述：

一、产品基本功能：同DL373；方案：7"AU03TFT-LCD+QSI广明机芯+MT1379C，STANDBY、双解码，能读CD-R，数字音量调节，带4：3和16：9切换；客户公司全称:COMPANY SYMBAS。

- 1、电源线：VDE欧规二头圆插；
- 2、电源电压：110v/240v 50/60Hz；
- 3、OSD：英文（默认）+俄文；
- 4、开机LOGO：BBK；
- 5、输出制式：AUTO；
- 6、区码：标5区，实际为全区；
- 7、MACROVISION：开。

二、电子方面：

A. 解码板2333A-1：

.R2119用光线代替；TC203旁边的PCB走线要割断，TC203的正极用导线与TC230的的正极相连；SW201检测开关要剪脚(对角剪)，然后再焊接；
.加贴：U220/78L05(0881855/0881631)；R231/R232/R249/33欧姆(0090005)；V209基极与发射极加贴0欧姆电阻（0090001）；
.L249更为光线；L221/L222/L225/L227/L228更为B292供应商物料102L(0390188)；TC224更为高度低于3.2MM的贴片胆电容33UF/25V（0310383）。

B. 驱动板C373-1：

.R115--R118更为B292供应商物料102L(0390188)。

C. TDK升压板组件XAD148NF：

.C15更为贴片电容470P (0310196) ; C17更为贴片电容104 (0310084) ; R14更为2K(0090110) ;
 .R6/100K更为30K(0090481)。

三、总装配：

.显示盖组件装配时注意排线走线,转轴两边缘要与PCB两边缘引线之间绝缘;
 .重工后整机作好不同标识。

版本配置：

整机版本	解码板	驱动板	开关板	电源副板	主面板	升压板	充电板	机芯	软体
Ver2.00	Ver2.0 2373A-1	Ver2.0 C373A-1	9373-1	Ver2.0 F373-1	Ver2.0 4373-1	TDK XAD184NF	Ver3.0 B373-1	SDR-083	Rom373S-0A (待定) Cpu:515B

详见工程BOM

机器与物料处理：

- 1、已销售机器处理：
- 2、未销售机器处理(通路机器)：
- 3、库存机器处理：
- 4、已生产半成品处理：
- 5、保修机器处理：
- 6、物 料 处 理：

附件：驱动板调校参数 $\pm 0.01V$ ：

RGB:2.20V	SBB:1.90V	GM2:2.67V
BRT:1.98V	CNT:2.20V	SBR:2.05V

审批信息		
拟 制	汪先虎	汪先虎 于 2004-03-12 20:01:50
审 核	邱勇	同意, 邱勇 于 2004-03-12 20:22:21
批 准	甘斌	同意, 甘斌 于 2004-03-12 20:46:39
读 者	#影碟机分厂PMC部, #影碟机分厂仓储部, #影碟机分厂工程部, #影碟机分厂品质部, #影碟机分厂生产部产线, #开发三部	