

2.6 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Эта функция позволяет выполнять разговор с использованием громкоговорителя.

- Для включения громкоговорителя, во время выполнения связи нажмите на .
- ▶ На дисплее появляется индикатор громкоговорителя .

Во время выполнения связи можно изменить уровень громкости громкоговорителя базы с помощью  последовательных нажатий кнопки .

Последний выбранный уровень громкости автоматически запоминается.

- Для отключения громкоговорителя еще раз нажмите на .

2.7 ФУНКЦИЯ SOS - ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ

Функция SOS позволяет выполнить автоматический набор номера с помощью нажатия любой расположенной на трубке кнопки.

- Для включения функции SOS необходимо ввести телефонный номер в память (например, номер 18 или номер другой аварийной службы).



- Для включения функции SOS, сделайте два коротких нажатия кнопки SOS, войдите в меню кнопки 1 наберите номер аварийной службы  подтвердите .

2.8 ПОИСК ТРУБКИ

Вы можете заставить зазвонить вашу (ваши) трубку(и).

- Нажмите кнопку  на базе.
- ▶ Трубка(и) звонит(ят).
- Для того чтобы трубка перестала звонить, нажмите на одну из ее кнопок или на кнопку  на базе.

2.9 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВАЮЩЕГО АБОНЕНТА И СПИСОК ВЫЗОВОВ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТВЕТА

Если вы подписаны на услугу вашей АТС "Идентификация вызывающего абонента", то даже до снятия трубки на дисплее воспроизводится номер вызывающего вас абонента.

Для тех вызовов, которые поступили в ваше отсутствие, или на которые вы не ответили, номера телефонов, даты и часы поступления вызовов сохраняются в списке вызывавших вас абонентов. В этом списке может быть сохранено до 10 телефонных номеров.

Мигающий на дисплее индикатор  указывает на то, что в списке вызывавших вас абонентов имеется по крайней мере один новый вызов.

! Если включен автоответчик и позвонивший вам абонент оставляет сообщение, то его номер телефона не сохраняется в списке вызывавших вас абонентов.

Вход в список вызывавших вас абонентов

- Войдите в список вызывавших вас абонентов : .

▶ На дисплее воспроизводится количество вызовов, на которые вы не ответили.

Пример : имеется 5 новых вызовов из 10 имеющихся в списке.

- Нажмите на  для воспроизведения на дисплее поступивших вызовов.

▶ Сначала на дисплее воспроизводится самый ранний из вновь поступивших вызовов.

